

Konusverbinder Cu

FRL 4 Konusverbinder 16mm2



Anwendung  
Für Kupferleiter

Eigenschaften  
Die Konusverbinder klemmen automatisch. Durch Einführen des Leiters in die Konushülse wird eine betriebssichere Kupplung hergestellt. Bei Bestellungen ist neben dem Seilquerschnitt die Anzahl und der Durchmesser der Einzeldrähte anzugeben. Geschnittener Leiter vor dem Einführen leicht abrunden.

Legende  
a) Reduktionsverbinder

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |    |    |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------|-------------|----|----|--|--|--|--|--|--|----|
| 125.061.108 | 156 030 570 | Cu | 16 |  |  |  |  |  |  | 10 |

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder 16mm<sup>2</sup> FRL 4**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                      | 125.061.108        |
| Geeignet für massive Leiter      | Nein               |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja                 |
| Nennquerschnitt                  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 16 mm <sup>2</sup> |
| Material                         | Cu                 |
| Hülsenform                       | lang               |
| Für zugfeste Verbindungen        | Ja                 |
| Geeignet für Rundleiter          | Ja                 |
| Spannungsreihe                   | bis 35 kV          |
| Ausführung                       | Normalausführung   |
| Anzahl der Abzweige              | 2                  |
| Oberfläche                       | blank              |
| Ölstopp/Mittelsteg               | Nein               |
| Verbindungsart                   | Stossverbinder     |
| Kommerzielle Spezifikation       |                    |
| Zolltarifnummer                  | 85389000           |
| Ursprungsland                    | CH                 |
| Logistische Spezifikation        |                    |
| VPE Gewicht                      | 0.9 kg             |

