

## Konusverbinder Cu

### ■ FRL 4 Konusverbinder 25mm<sup>2</sup>



#### Anwendung

Für Kupferleiter

#### Eigenschaften

Die Konusverbinder klemmen automatisch. Durch Einführen des Leiters in die Konushülse wird eine betriebssichere Kupplung hergestellt. Bei Bestellungen ist neben dem Seilquerschnitt die Anzahl und der Durchmesser der Einzeldrähte anzugeben. Geschnittener Leiter vor dem Einführen leicht abrunden.

#### Legende

a) Reduktionsverbinder

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.062.109	156 030 600	Cu	25							10

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder 25mm<sup>2</sup> FRL 4**

Artikel-Nr.	125.062.109
Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Material	Cu
Hülseform	lang
Für zugfeste Verbindungen	Ja
Geeignet für Rundleiter	Ja
Spannungsreihe	bis 35 kV
Ausführung	Normalausführung
Anzahl der Abzweige	2
Oberfläche	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Verbindungsart	Stossverbinder
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	1.25 kg

