

## Giunti a cono in Cu

### ■ FRL 4 Giunti a cono



#### Applicazione

Per conduttori in rame

#### Caratteristiche

I giunti a cono hanno il bloccaggio automatico. Tramite la semplice introduzione del filo, la tenuta è garantita. Nell'ordine indicare la sezione di cavo, il diametro ed il numero di fili singoli. Prima dell'inserimento arrotondare leggermente il filo.

#### Legenda

a) Giunto equipotenziale

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 125.061.108   | 156 030 570 | Cu                                                                                | 16                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Giunti a cono FRL 4**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                                    | 125.061.108         |
| <b>Adatto per conduttore massiccio</b>          | No                  |
| <b>Adatto per conduttore multifilare</b>        | Sì                  |
| <b>Sezione nominale</b>                         | 16 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b>          | 16 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Materiale</b>                                | Cu                  |
| <b>Forma della bussola</b>                      | lungo               |
| <b>Per connessioni resistenti alla trazione</b> | Sì                  |
| <b>Adatto per conduttore circolare</b>          | Sì                  |
| <b>Serie di tensioni</b>                        | fino a 35 kV        |
| <b>Esecuzione</b>                               | esecuzione normale  |
| <b>Numero di derivazioni</b>                    | 2                   |
| <b>Superficie</b>                               | lucido              |
| <b>Oil stop/barretta centrale</b>               | No                  |
| <b>Tipo di connessione</b>                      | connettore di testa |
| <b>Specifiche commerciali</b>                   |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>               | 85389000            |
| <b>paese di origine</b>                         | CH                  |
| <b>Specificazione logistica</b>                 |                     |
| <b>VPE Peso</b>                                 | 0.9 kg              |

